

商品仕様表

システム名		Acsol-V512 (VB-E150B)		
システム容量	外線ポート	INS ネット 64	あわせて 最大 5 チャンネル 注 4	最大 2 回線 注 4 (初実装 1)
		アナログ回線		最大 3 回線 注 4 (初実装 0)
		IP 電話回線 (オプション) 注 1	最大 4 チャンネル注 4 (初実装 0)	
	電話機ポート	多機能電話機 注 2	あわせて 14	最大 12 (初実装 8)
		単独電話機 注 3		最大 10 (初実装 2)
システム連動 (オプション)	ドアホン子機連動		最大 2 台	
	構内放送連動		最大 1 系統、トークバック子機最大 3 台	
	電気錠接続		最大 2 台 (電気錠アダプター利用時)	

システム名		Acsol-V824 (VB-E250E)		
システム容量	外線ポート	INS ネット 64	あわせて 最大 8 チャンネル	最大 4 回線 (初実装 0)
		アナログ回線		最大 8 回線 (初実装 0)
		IP 電話回線 (オプション) 注 1		最大 4 チャンネル (初実装 0)
	電話機ポート	多機能電話機 注 2	あわせて 27	最大 24 (初実装 8)
		単独電話機 注 3		最大 11 (初実装 3)
システム連動 (オプション)	ドアホン子機連動		最大 2 台	
	構内放送連動		最大 1 系統、トークバック子機最大 3 台	
	電気錠接続		最大 2 台 (電気錠アダプター利用時)	

注意 1 接続可能な公衆 IP 電話サービスについては、販売店までご確認ください。

また、公衆 IP 電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。

ご利用状況やネットワークの混雑状況等によっては、

通話の遅延や切断がおこる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意 2 接続装置、状態表示盤、SLT アダプターなどで多機能電話機ポートを利用するものの数を含みます。

注意 3 初実装数を超える台数を増設する場合、オプションの外付け SLT アダプターが必要です。

注意 4 IP 電話回線を 4 回線利用する場合は、INS ネット 64 とアナログ回線の合計は最大 4 チャンネルになります。アナログ回線と INS ネット 64 を合わせて 5 チャンネル利用する場合、IP 電話回線は最大 2 チャンネルになります。また、アナログ回線 3 チャンネルのみを利用する場合も、IP 電話回線は最大 2 チャンネルになります。詳しくは販売店までご確認ください。